



VIVASTAR
типография

Роспуск разворотных
изображений
для продукции,
скрепляемой клеевым
бесшвейным способом (КБС)



В случае использования разворотных иллюстраций и элементов необходимо учитывать, что часть изображения будет уходить в корешок. Если это недопустимо и от разворотного изображения нельзя отказаться с точки зрения дизайна, то необходимо раздвигать разворотные элементы.

Для этого необходимо, чтобы одно и то же изображение было помещено в два разных графических фрейма в публикации таким образом, чтобы эти рядом стоящие (на соседних страницах) фреймы и составляли разворотный элемент.

Далее, необходимо произвести сдвиг изображения во фреймах на величину, указанную ниже, на четных(левых) страницах влево, на нечетных (правых) страницах вправо.

В результате в корешке разворотное изображение будет дублироваться. В целом, значение сдвига равно 3 мм (сдвиг на разворотах блока и обложки равен мм). В это значение входит величина торшинирования плюс область склейки.

При большем смещении необходимо учитывать, что разные люди раскрывают журнал по разному. Соответственно, видимое поле страницы является величиной переменной.

Можно предположить, что некоторые читатели, раскрывающие журнал достаточно сильно, могут заметить дублирование изображения в корешке, другие могут считать, что смещения в 3 мм недостаточно и изображение уходит в корешок.

ЗНАЧЕНИЕ СДВИГА В 3 ММ (ДЛЯ СТРАНИЦ БЛОКА) ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЛИЧИНОЙ СРЕДНЕЙ И ЗАВИСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТ ПРЕДПОЧТЕНИЙ РАЗРАБОТЧИКА ИЗДЕЛИЯ.

Также необходимо учитывать, что раскрываемость ухудшается на первых и последних страницах внутреннего блока, а наилучшая в середине.

Для разворотов внутреннего блока и 2 и 3 стр. обложки величина смещения равна 5 мм.

ПРИМЕР ВЕЛИЧИН РОСПУСКА ИЗОБРАЖЕНИЙ



Рисунок 1

Таблица 1. Роспуск полос

Объем издания	Роспуск полос в мм				
	5+5	4+4	3+3	4+4	5+5
48	2-19	20-25		26-29	30-47
56	2-19	20-25	26-29	30-37	38-55
64	2-19	20-27	28-37	38-45	46-63
72	2-19	20-27	28-45	46-53	54-71
80	2-19	20-31	32-49	50-61	62-79
88	2-19	20-33	34-55	56-69	70-87
96	2-19	20-35	36-61	62-77	78-95
104	2-19	20-39	40-65	66-85	86-103

Таблица 2. Формулы роспуска для журналов объемом свыше 104 полос

Объем издания	Роспуск полос в мм				
	5+5	4+4	3+3	4+4	5+5
V – объем издания	от до полосы (с 26 по 29 полосе)				
	2-19	20-31	32-(V-31)	(V-30)- (V-19)	(V-18)- (V-1)

*Данные величины не являются окончательными, либо стандартными (см. стр. 1). Приводим их только в качестве рекомендации.